

# GENERADOR DGR2300IS

# DUCATI



Tablero de control

## GENERADOR

Potencia máxima	Potencia continua	Voltaje	Fases	Corriente	Frecuencia	Regulación	Tomas de conexión
2000W	1800W	110V	1	16.4Amp	60Hz	Inversora	2 a 120V

## MOTOR

Potencia	Tipo de combustible	Depósito de combustible	Consumo combustible	Refrigeración	Tipo de aceite	Tipo de arranque	Capacidad de aceite
3.0Hp	Gasolina	4,2L	0.2g/h	Aire	20w50	Retráctil	0.25L

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones (L*An*Al)	Peso	Nivel de ruido	Protecciones
51 x 34,5 x 50 cm	21Kg	61,6Db	Sistema de alarma por baja presión de aceite y sobrecarga.
Manufactura	Garantía	Accesorios incluidos	
Licencia Ducati, fabricación China.	12 meses	Manual de usuario - kit de herramienta básico - 1 tomas 110V - Embudo con manguera	

\*Dimensiones Embalaje



Certificaciones: RETIE, CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CE: UNE-EN 12601:2010; EN 55012:2007+A1; EN 6100-6-1:2007; EN-ISO 3744: 2010; ISO 8528-10:1998.

\*Este equipo está diseñado para uso de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo. - \*Las fotografías son ilustrativas.

\*Válidez de la oferta: 10 días hábiles.

 Official Licensed Product